

## Bedienungsanleitung MP3-Kopierstation

1. Vorbereitung  
Übertragen Sie die aufgenommenen MP3-Dateien auf den Master-USB-Stick. Für jede Predigt ist ein Ordner anzulegen. Der Master-USB-Stick darf außer diesen Dateien nur die Datei history.ini enthalten.
2. MP3-Kopierstation einschalten  
Schließen Sie das Gerät an eine handelsübliche 230V Schukosteckdose an. Betreiben Sie das Gerät nur innerhalb von Gebäuden an einem trockenen Ort. Verlegen Sie die Anschlussleitung so, dass sie keine Stolpergefahr darstellt. Öffnen Sie das Gerät nicht, im Inneren sind offene Kontakte die Netzspannung führen können. Es befinden sich keine Serviceteile im Gerät. Das Gerät benötigt keine Tastatur, Maus oder Bildschirm. Das Gerät ist wartungsfrei. Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie die Taste an der Frontseite betätigen. Nach ca. 2 Minuten ist das Gerät betriebsbereit – grüne LED leuchtet.
3. MP3 – Dateien aufspielen  
Den Master-USB-Stick in einen USB-Schacht der MP3-Kopierstation einstecken. Er wird als Master erkannt und die auf dem Master-USB-Stick vorhandenen Ordner und Dateien werden in den Speicher (500 MB) der MP3-Kopierstation kopiert. Anschließend wird die Datei history.ini auf den Master-USB-Stick übertragen. Diese enthält die Übersicht der aufgespielten Dateien und dient zu deren Verwaltung.
4. Master-USB-Stick entfernen  
Nachdem die grüne LED an der MP3-Kopierstation wieder dauernd leuchtet, kann der Master-USB-Stick wieder entfernt werden. Die neu aufgespielten Dateien sind nun abrufbar.
5. Dateien kopieren  
Stecken Sie einen anderen als den Master-USB-Stick in einen USB-Schacht der Kopierstation. Der USB-Stick wird als Slave erkannt und die aktuellen Dateien werden auf diesen Stick kopiert.
6. Einfache Bedienung  
USB-Stick einstecken – grüne LED blinkt – Dateien werden übertragen – grüne LED leuchtet dauernd – USB-Stick abziehen – fertig.
7. Aufgespielte Dateien von der MP3-Kopierstation löschen  
Die Software des Geräts verwaltet die aufgespielten Dateien, so dass immer die vier neuesten Dateisätze vorgehalten werden. Ältere Dateien werden automatisch gelöscht.  
Bitte benutzen Sie die MP3-Kopierstation nicht als Archiv! Alte Datensätze werden automatisch und ohne Nachfrage gelöscht. Dieses gilt auch für den USB-Stick.  
Die MP3-Kopierstation verwaltet auch den USB-Stick.
8. Löschen von irrtümlich aufgespielten Dateien  
Die Datei history.ini auf dem Master-USB-Stick verwaltet die Dateien in der MP3-Kopierstation. Stecken Sie den Master-USB-Stick an einen Computer an und öffnen Sie die Datei mit einem Text-Editor (z.B. Notepad). Die Datei enthält eine Auflistung aller in der MP3-Kopierstation vorhandenen Nutzdateien in folgendem Format: [Dateiname]/[Dateigröße]/[Status]  
Alle Dateien, die sich in der MP3-Kopierstation befinden haben den Status „K“ für kopierbereit. Dateien die zwischenzeitlich gelöscht wurden haben den Status „G“.  
Wenn Sie eine Datei aus dieser Liste löschen möchten ändern Sie den Status von „K“ auf „L“ für löschen. Speichern Sie die Datei history.ini wieder auf den Master-USB-Stick und entfernen Sie diesen vom Computer. Danach schließen Sie den Master-USB-Stick wieder an die MP3-Kopierstation an. Das Gerät liest die Anweisungen aus der Datei history.ini aus und löscht die entsprechend markierten Dateien aus dem internen Speicher.
9. Dateiformate  
Sie können die Aufnahmen mit weiteren Dateien wie PDF-Dokumente, Excel-Sheets oder Bildern versehen (pdf; doc; xls; jpg; mp3). Diese werden beim Kopiervorgang automatisch mit übertragen. Die Darstellbarkeit dieser Dokumente hängt von den Möglichkeiten des Abspielgerätes ab.
10. Update der Software  
Wie ein Update durchgeführt wird entnehmen Sie bitte der Dokumentation, die Sie mit dem Update erhalten.
11. Fehlerbeschreibung  
Rote LED an = interner Fehler.  
Rote LED blinkt = Fehler beim Schreiben auf den USB-Stick (zu wenig Speicher, Schreibgeschützt).
12. Wünsche und Anregungen  
Um auf die Wünsche unserer Kunden eingehen zu können benötigen wir Ihre Mithilfe. Schicken Sie uns Ihre Wünsche, Anregungen oder Kritik an [d-knopf@t-online.de](mailto:d-knopf@t-online.de)